

**TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO**Modelo PE-TA200W · 460 V a 230 V · 200 W
Reductor 1Φ · bornes L / N · gabineteDOCUMENTO
Ficha técnica
peptel.com**460 V**

ENTRADA

230 V

SALIDA

200 W

0,87 A

1Φ

50/60 Hz



PE-TA200W — IN 460 V L/N · OUT 230 V L/N

El PE-TA200W es un transformador monofásico seco que baja 460 V a 230 V. 200 W (0,87 A en 230 V). Gabinete con bornes: IN L / N a 460 V y OUT L / N a 230 V. Doble bobinado: aísla la carga de la red de 460 V. Para tableros, PLC, contactores y auxilio.

ELÉCTRICO

Entrada — 460 V AC · L / N

Salida — 230 V AC · L / N

Potencia — 200 W / 200 VA

I entrada — 0,43 A a 460 V

I salida — 0,87 A a 230 V

Frecuencia — 50 / 60 Hz

CONSTRUCCIÓN

Tipo — Reductor seco · doble bobinado

Devanado — Cobre

Núcleo — Chapa laminada

Bornes — Bloques L / N a cada lado

Enfriamiento — Aire natural

Uso — Tablero · interior seco

CÓMO SE CONECTA

- 01** Fije las patas del gabinete. Deje aire alrededor.
- 02** Red 460 V en el lado IN: L y N.
- 03** Carga 230 V en el lado OUT: L y N. Hasta 200 W.
- 04** No mezclar bornes IN con OUT.
- 05** Solo interior seco.

PARA QUÉ SIRVEBajar 460 V a 230 V
PLC, contactores, piloto
Auxilio de tablero**MONTAJE**Patas del gabinete
Interior seco y ventilado
No mezclar IN y OUT**CONEXIÓN**

01	460 V entra por IN L/N. 230 V sale por OUT L/N.
02	Doble bobinado: la carga 230 V no comparte conductor con la red 460 V.
03	Sirve para control y auxilio dentro de tableros de 460 V.
04	No regula voltaje. Si el 460 V baja, el 230 V también baja.
05	No puentee IN con OUT. Eso anula el doble bobinado.

DATOS DE USO

LÍMITES Y NOTAS	APLICACIONES
Carga máxima — 200 W en la salida 230 V	Tablero 460 V — Alimentar 230 V de control
Ambiente — Interior seco, ventilado	PLC / relé — Fuentes y bobinas 230 V
Tierra — Use tierra de tablero	Piloto / toma — Hasta 200 W
Inductivo — Motores: deje margen de arranque	Reductor — 460 → 230, no al revés
Mantenimiento — No tapa las rejillas. No mojar.	Montaje — Patas del gabinete
Garantía — Mínimo 1 año	

Peptel Suministros de Energía® · Lima, Perú
+51 942 395 632 · 989 573 666 · ventas@peptel.com · Lunes a sábado 10:00 – 18:00

Documento para peptel.com. No mezclar bornes IN y OUT. Garantía mínima 1 año.